

NIR-50940-MRP

Artikelnummer: 216466
 EAN: 8717332544325



LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°,
 Steuerung, PoE, 24VAC

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Infrarotscheinwerfer mit PoE für Außeneinsatz | Beleuchtungsreichweite bis 135m |
| Integrierte, einstellbare Fotozelle | Einstellbare IR-Intensität |
| Volldiskrete Anwendung durch 940nm | Telemetrie-Eingang/Fotozellen-Ausgang für externe Umschaltung |
| Abstrahlwinkel durch Refraktorobjektive anpassbar | Selbstreinigende Beschichtungstechnologie |
| Abstrahlwinkel 10°, 20°, 30°, 60°, 80° und 95° | Schutzart IP66 |

Spezifikationen

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| EAN/GTIN | 8717332544325 |
| Serie | Bosch IR Illuminator 5000 MRP |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Leuchtweite | 135 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 26W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK09 |

NIR-50940-MRP

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horizontal) | 10-95° |
| Hersteller-Nummer | F.01U.319.322 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 216455 | IIR-MNT-DLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, doppelt |
| 216457 | IIR-MNT-PMB | Adapter für Mastmontage für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| 216454 | IIR-MNT-SLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, |
| 216456 | IIR-MNT-TLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, dreifach |
| 216460 | PSU-IIR-100 | Netzgerät, 24VDC, 100W, für Bosch Scheinwerfer |
| 216458 | PSU-IIR-35 | Netzgerät, 24VDC, 35W, für Bosch Scheinwerfer |
| 216459 | PSU-IIR-60 | Netzgerät, 24VDC, 60W, für Bosch Scheinwerfer |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

