

# NTE-3503-F02L

Artikelnummer: 230108  
EAN: 4060039112576



Netzwerk Turret, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps,  
2,3mm, 1/2,9" H.265, IR, IK10, IP66, outdoor

## Hauptmerkmale

Netzwerk Turret Dome für den Außeneinsatz

FullHD Auflösung bis 3072x1728 Pixel

Essential Video Analytics

Infrarotbeleuchtung mit 15m Reichweite

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

2,3mm Objektiv mit 118° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039112576
Serie	Bosch Flexidome IP Turret 3000i IR
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# NTE-3503-F02L

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	118°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Analytics
Hersteller-Nummer	F.01U.409.999

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228210	NDA-3080-4S	4S Adapterplatte für Bosch NDE-3000
228209	NDA-3080-CND	Kabelkanaladapter für Bosch NDE-3000, Außen,
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

# NTE-3503-F02L

Fortsetzung Zubehör

218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugeschäuse, für Bosch Kameras klein
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

